

GEBRUIKSAANWIJZING **BRAVILOR 2X12 KOPS**



VRAGEN?

0546 824 257

info@westerhuisverhuur.nl

VOOR INSPIRATIE GA JE NAAR
WESTERHUISVERHUUR.NL


westerhuis
VERHUUR

ONDERDELEN

- 1 keer Bravilor koffiezetmachine
- 1 keer filterpan
- 2 keer glazen kan 12 kops

TECHNISCHE GEGEVENS

- Voltage 400V
 - Ampère 16 met aarde
 - Vermogen max. 1500W
-

ZO WERKT HET

Even voorbereiden...

- Giet een volle kan water in het waterreservoir met één van de twee schenkkannen
- Plaats een lege schenkan op het onderste warmhoudplaatje en schuift het filter in het apparaat
- Om eventuele lucht uit de leidingen te laten verwijderen moet nu +/- 3 minuten worden gewacht
- Steek de stekker in een geaard stopcontact 220V
- Druk de hoofdschakelaar in, de lamp in de hoofdschakelaar en de indicatielamp gaan nu branden
- Het water stroomt nu via het filter in de schenkan, wanneer de indicatielamp uitgaat is het rondpompen van het water afgelopen. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Koffiezetten

- Het filter van een juist filterzakje voorzien
- Voor 12 koppen koffie ongeveer 75 gram snelfiltermaling koffie in het filterzakje doen en het filter in het apparaat schuiven
- Vul het waterreservoir met koud water met één van de twee schenkkannen.
- Plaats een lege schenkan op het onderste warmhoudplaatje
- Druk de hoofdschakelaar in, de indicatielamp gaat nu branden, het zetproces is in gestart.
- Als de indicatielamp uitgaat is het afgelopen, na het uitdruppelen van het filter is de koffie klaar.
- Voor een tweede kan koffie, kunt u de volle kan koffie op de bovenste warmhoudplaat zetten. Schakel de warmhoudplaat in door de schakelaar in te drukken. Het lampje in de schakelaar gaat nu branden
- Het apparaat is na het schoonmaken van het filter gereed om opnieuw koffie te zetten

Let op!

- De machine mag nooit aangezet worden c.q. aanstaan wanneer er geen water in zit.
- 1 koffieapparaat neem ca. 1500 watt vermogen op.
- Zorg voor een droge ondergrond en laat het water bij injeten niet langs de machine lopen.